

## WRF

Receptor inalámbrico  
para los sistemas de alarma  
de la Serie **FORCE**



El WRF es un receptor inalámbrico que permite agregar capacidades inalámbricas a los sistemas de alarma contra intrusión de la serie FORCE, y recibir transmisiones de los detectores y periféricos inalámbricos PIMA, convirtiendo en híbridos a estos sistemas de alarma. El WRF se conecta al panel de control a través del bus.

El WRF puede reportar interferencias inalámbricas y tiene un interruptor posterior contra sabotaje.

### Características principales

- Soporta hasta 64 zonas / llaveros-control remoto
- Se conecta al panel de control a través del bus
- Soporta todos los periféricos inalámbricos PIMA
- Interruptor contra sabotaje para detectar apertura de gabinete y remoción de superficie de montaje
- Diseño compacto
- 3 LEDs para indicaciones de estado

### Especificaciones técnicas

- Frecuencias (MHz):
  - WRF143: 433.92
  - WRF187: 868.95
- Comunicación unidireccional
- Voltaje de entrada: 9-15VDC
- Consumo de corriente en espera: 50mA
- Rango: hasta 500m en línea de vista<sup>1</sup>
- Dimensiones: 15 X 12 X 3cm
- Peso: 200gr
- Cumple con la normativa CE
- Temperaturas de operación: de -10 a +50 °C
- Humedad (Máx.): 93% R.H., Sin condensación

### Códigos del producto para pedidos

- WRF143 P/N: 8500030
- WRF187 P/N: 8500041

Todos los derechos reservados © 2019 Pima Electronic Systems Ltd.

PIMA Electronic Systems Ltd.

5 Hatzoref Street, Holon 5885633, ISRAEL

Tel: +972.3.6506444 Fax: +972.3.5500442

Email: support@pima-alarms.com

<sup>1</sup> Las paredes o las estructuras de metal pueden reducir el rango de operación de la unidad.