



PS12V30A-18CH

## FUENTE DE PODER CENTRALIZADA 12 VOLTIOS 30 AMPERIOS

### Especificaciones:

Tipo	FUENTE CENTRALIZADA
Rango de voltaje de entrada	AC 100-245V AC, 50-60Hz (110/220V AC)
Corriente de entrada AC	30-75 <sup>a</sup>
Corriente de fuga	<0.7mA/230V AC
Rango de ajuste DC	-10%~+10%
Protección de sobrecarga	105~135%
Protección de sobre voltaje	105~135%
I/P – O/P 3kV AC	3kV AC
I/P – FG	1.5kV AC
O/P – FG	0.5kV A
Temperatura de trabajo	-20 to 80
Potencia de salida	240W
Voltaje de salida	12V DC
Corriente de salida	Total 30A
Amperaje mínimo de salida	1.11 Amp/canal
Amperaje máximo de salida	1.85 Amp/canal
Salida multicanal DC	18 canales
Carga ajustable	5.00%